

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass die nachfolgenden Daten möglicherweise unvollständig sind.
Bei einer Ersatzteilbestellung geben Sie bitte die komplette Seriennummer an.

Katalogbezeichnung

SA37/T DR63L4/TH
Schneckengetriebe S + Drehstrommotoren DR63 / DT56

Weitere Informationen online auf <http://www.sew-eurodrive.de>



Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min]	: 1300 / 30
Drehzahl 60Hz [r/min]	: 1600 / 37
Übersetzung gesamt [i]	: 43,68
Ma max [Nm]	: 81
Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm]	: 65
Abtriebsdrehmoment 60Hz [Nm]	: 53
Betriebsfaktor SEW-FB	: 1,25 / 1,45
Bauform IM	: M1B
ISO-Bezeichnung	: CLP HC-460-NSF-H1
Schmierstoffsorte	: Lebmi.Öl
Schmierstoffmenge [l]	: 0,25
Motor-Leistung [kW]	: 0,25 / 0,25
Einschaltdauer S1-S10	: S1
Spannungsbereich 50 Hz [V]	: 220-240 Dreieck / 380-415 Stern
Nennstrom [A]	: 1,27 / 0,73
Spannungsbereich 60 Hz [V]	: 240-266 Dreieck / 415-460 Stern
Nennstrom [A]	: 1,15 / 0,66
Motor-Frequenz A [Hz]	: 50
Motor-Frequenz B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,81 / 0,00
Wärmeklasse/Schutzart[IP]	: B / 54
Zündschutzart	: 0 / 0
Umgebungstemperatur min. [°C]	: -20
Umgebungstemperatur max. [°C]	: 40
Typenschild	: Deutsch

